



РЪКОВОДСТВО

Поздравления за покупката на Dulotec H3

Важно: При първото ползване, моля затегнете капачето за батериите и заредете напълно батерията (портът за зареждане е скрит под капачката на бутона). Челникът може да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина, избягвайте светенето директно в очите.

Управление:

Нормални режими: От изгасено положение - Натиснете веднъж бутона за да превключите в нормален режим, натиснете бутона още веднъж, за да го изключите. В работещо положение - Натиснете и задръжте бутона за 1 секунда, за да превключвате между петте нива на яркостта (когато достигнете желанния режим, пуснете бутона), избраният режим ще бъде запаметен след 3 сек. и следващият път когато пуснете челника, отново ще стартира от него

Режими: - Силен - Средно силен - Среден - Средно слаб - Слаб

Турбо: От всяко положение - Натиснете два пъти бутона, за да влезете в турбо режим. Ако температурата на челника е над 55°C, челникът няма да влезе в режим Турбо с цел защита от прегряване.

Супер слаб режим: От изгасено положение - Натиснете и задръжте бутона, за да влезете в режим на лунна светлина, натиснете и задръжте отново, за да излезете от режима (единично натискане на бутона няма да направи никакви промени).

Мигания: От режим Турбо чрез двоен клик се преминава през трите мигащи режима: тактически Strobe режим-> SOS режим-> Beacon режим (Натиснете веднъж бутона, за да се върнете на състоянието преди влизане)

Индикатор на нивото на батерията:

100% - 60% => Зелена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

60% - 30% => Жълта светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

30% - 10% => Червена светлина, автоматично ще се изключи 5 сек след включването

под 10% => Червената светлина ще свети постоянно и ще примигва 3 пъти на всеки 5 минути, докато не се изключи (сработва защитата от преразреждане на батерията).



Технически параметри:

Мощност (лумени)	Турбо	Силно	Средно силно	Средно	Средно слабо	Слабо	Супер слаб
	2050	1400	900	400	195	100	2
Време на работа	2 мин + 3 часа	3.30 часа	6 часа	13 часа	22 часа	40 часа	/
Далекобойност (метри)	270	250	240	/	/	/	/
Удароустойчивост	2 метра						
Водоустойчивост	IP66 (дъжд и буря)						

Горните параметри са лабораторно измерени с батерия Dulotec 18650 Li-ion (3.7V/3400mAh) при 26°.

Модел: Dulotec H3

Диоди: 5 x Osram P8 Бяла светлина

Материал: Авиационен алуминий 6063

Размери (мм): 89 x 24.5 x 31.8

Тегло(g): 42

Зареждане: 5V 1A

Водоустойчивост: IP66

Режими на светене: 5 нива + Турбо/Strobe/SOS/Beacon/Супер слаб

Зареждане: Включете кабела в адаптер за зареждане на телефон (220 в или за автомобил), след което го свържете с USB Type-C порта на челника (развийте капачката на бутона и порта се намира в резбата). По време на зареждане, индикатора свети в червено, а когато светне зелено показва, че е зареден напълно (100%). Празна батерия се зарежда за около 5 часа (зареждане с 5V/1A). Ако не ползвате челника дълго време или по време на транспортиране, развийте леко капачката на батерията за да прекъснете веригата механично.

Дулотек ЕООД www.dulotec.com, www.sorbe.bg Тел: 0896512202

Надеждни фенери, челници, ножове, триони ->>> WWW.SORBE.BG